

Questo modello è basato sul modello DCP-1610W
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

MFC-1910W

Stampante laser monocromatica compatta "All in one" con
connettività Wi-Fi



Rispetto al modello DCP-1610W:

Alimentatore automatico di documenti (ADF)

- Alimentatore automatico (ADF) da 10 fogli per effettuare operazioni di scansione, copia e fax multipagina

Funzionalità fax

- Modem 14,4 Kbps, PC-Fax - Invio^{6&3}, PC-Fax - Ricezione^{6&4}

Scheda tecnica gamma multifunzione laser monocromatici DCP-1610W / DCP-1612W e MFC-1910W

brother
at your side

Fax	
Modem fax	14,4 Kbps
Numeri a composizione veloce	99 posizioni
PC Fax - Invio ^{6&3}	Invio dei fax direttamente dal PC in uso
PC Fax - Ricezione ^{6&4}	Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Volume suoneria/altoparlante	3 livelli e disattivato
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Scansione rapida	Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard
Trasmissione memoria	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 119 utenti differenti (20 in manuale)
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Configurazione remota ⁴	Consente di configurare l'apparecchio dal proprio PC
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per i fax
Rete e sicurezza	
Rapporti via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo

Scanner a colori	
Risoluzione da ADF	Fino a 600 x 600 dpi

Gestione carta	
Carta in ingresso	ADF – 10 fogli

Specifiche carta	
Tipi e grammatura carta	ADF: carta normale e carta riciclata (65 - 90 g/m ²)
Formati	ADF: A4, Lettera, Legal, Folio

Ambiente	
Consumo energetico	In fase di stampa 380 W, in modalità pronto 40 W, in modalità di riposo Deep Sleep 1,3 W, in modalità Off 0,28 W
Valore TEC	0,885 kWh/settimana (Da definirsi)

Dimensioni e peso	
Con imballo	481 x 436 x 425 mm / 10,1 kg
Senza imballo	385 x 340 x 283 mm / 8,2 kg

Consumabili	
Toner in dotazione	700 pagine ¹
Toner standard	TN-1050 – 1.000 pagine ¹
Altri consumabili	DR-1050 – 10.000 pagine
Contenuto della confezione	Cartuccia toner, tamburo, cavo di alimentazione, cavo linea fax, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®
⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Richiede l'utilizzo del software Brother

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto.